

SMS configuracion

Lea las precauciones a continuación:

Acerca de los comandos SMS en los cuadros a continuación se presentan como ejemplos, utilícelos de acuerdo con su situación real. Lea las precauciones a continuación:

- 1) Respete las MAYÚSCULAS.
- 2) Agregue su código de país antes del número de teléfono, como "0056" en Chile.
- 3) No deje ningún espacio en el comando SMS.
- 4) El envío de un comando SMS puede tener algún costo cobrado por su operador móvil local. Pero marcar para abrir la puerta es gratis.

Funcion	Comando SMS	Meaning
Cambiar clave	1234#PWDnewpassword#PWD newpassword# (1234#PWD6666#PWD6666#)	Por defecto 1234(4 caracteres)
Agregar nuevo usuario	1234#TEL005697777777#002#	Agregar 1er numero en segunda posicion. La primera posicion es del administrado. Max 200 usuarios
Checkear posicion de usuario	1234#TEL005?	Este comando chequea lo posicion numero 5
Borrar usuario	1234#TEL#005#	Este comando borrar posicion numero 5
Autorizacion de usuarios	1234#AA#	Cualquiera puede abrir por SMS
	1234#AU#	Solo usuarios autorizados
Configurar tiempo de relay	1234#GOT10#	El relé se cerrará después de 5 s. Tiempo de relé: 00-19. El tiempo predeterminado es de 0,5 segundos (500 ms), el tiempo de cierre del relé es el doble del número que configuró.
Operate thedoor by SMS	1234#ON#	Abrir puerta por SMS
	1234#OFF#	Cerrar puerta por SMS
Check GSM signal quality	1234#CSQ?	Chequear señal GSM

Inhabilitar mensaje de notificacion de status?

1234#R#

1234#N#

Cuando el relé está ON / OFF, el dispositivo no enviará un mensaje de notificación.

Si desea restablecer el G202 a los valores predeterminados de fábrica, envíe 1234 # RESET # (La unidad responderá un mensaje con Reset Success! Reinicie su dispositivo) o cuando el G202 funcione normalmente, puede presionar y mantener presionado el botón RESET durante varios segundos hasta que el LED Run esté siempre encendido, y luego, después de 5 segundos, reiniciará el G202 a los valores predeterminados de fábrica.

AVISO: El ajuste RESET restablecerá todos los datos como predeterminados.

G202 podría estar bien integrado con la mayoría de las cerraduras electrónicas, motores de puerta, operadores de puerta. Los usuarios pueden marcar el número de la tarjeta SIM para abrir la puerta, y sin cargos telefónicos, sin límites de distancia, sin llaveros, más conveniente y amigable que cualquier otra solución. en el mercado actual.

Frecuencia GSM/3G	GSM: Quad-band 850/900/1800/1900MHz 3GWCdma: 900/2100MHz UMTS
Entrada voltage	DC 9V – 30V /1A
Consumo	Max. 50mA/Average 25mA
SIM Card	Nano type, 3V
Antena	50ΩSMA
Relay Specification	3A/250VAC 20A/14VDC
Relay Type	NA/NC
Relay Time	Max. 0s -95
Cantidad usuarios	200
Botonera	Acepta
Temperatura	- 10°C ~ + 60°C
Humedad relativa	10% ~90%(RH)
Dimensiones	96.5×50×31.5mm
Peso	88g

