

Fuentes de Alimentación / Cargadores

- ST-1206-1.5AQ** 1.5A continuo, 6/12 V C.C.
- ST-2406-2AQ** 1.5A continuo, 6/12/24 V C.C.
- ST-2406-3AQ** 2.5A continuo, 6/12/24 V C.C.
- ST-2406-5AQ** 4.0A continuo, 6/12/24 V C.C.
- ST-2406-7AQ** 7.0A continuo, 6/12/24 V C.C.
- ST-2406-10AQ** 9.0A continuo, 6/12/24 V C.C.




ST-1206-1.5AQ



ST-2406-2AQ

Características:

- Convierte bajo-voltaje C.A. de entrada a bajo voltaje C.C. de salida
- Salida de voltaje filtrada y regulada
- Protección contra corto circuito
- Protección térmica y compensación
- Cargador de batería incorporado
- Automáticamente se activa la batería de respaldo cuando se pierde el poder
- Protegida con un fusible para la carga de la batería
- 2 LEDs que indican el estado de la entrada de alimentación de C.A. y la salida de C.C. (ST-1206-1.5AQ tiene 1 LED)
- Compatible con baterías recargable de plomo-acido o de gel
- Protegida de polaridad inversa
- Incluye cinta de espuma y terminales de batería para una fácil instalación
- Alta eficiencia a plena carga (ST-1206-1.5AQ y ST-2406-3AQ)
- Diseñado para no necesitar un dissipador de calor (ST-1206-1.5AQ y ST-2406-3AQ)
- Corte de batería bajo cuando el voltaje de la batería cae por debajo del 20% (ST-2406-3AQ)




ST-2406-3AQ



ST-2406-5AQ



ST-2406-7AQ



ST-2406-10AQ

Especificaciones:

	ST-1206-1.5AQ	ST-2406-2AQ	ST-2406-3AQ	ST-2406-5AQ	ST-2406-7AQ	ST-2406-10AQ
Voltaje C.C.	6,12			6,12,24		
Corriente (continuo)		1.5A	2.5A	4.0A	7.0A	9.0A
Corriente (punta)		2.0A	3.0A	5.0A	7.5A	10.0A
Corriente de salida (carga máxima)	6V=100mA, 12V=220mA	6V=100mA, 12V=220mA, 24V=450mA				
Entrada de C.A. máxima	Consulte "Tabla de selección de transformadores" en el reverso					
Fusible principal	3A	5A			10A	
Dimensiones	27/8"x21/4"x1" (73x57x25mm)	27/8"x21/2"x13/8" (73x64x35mm)	27/8"x27/8"x13/8" (73x73x35mm)	33/4"x27/8"x19/16" (95x73x40mm)	51/2"x51/8"x23/16" (140x130x55mm)	

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2018 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA SLI®

PI_ST-xx06-xxAQ_181004_SP.docx

Selección de Transformador:

SECO-LARM proporciona una línea completa de transformadores de bastidor abierto que complementan la fuente de alimentación / cargadores de la serie ST-2406. Para encontrar el transformador para una aplicación específica, consulte la tabla a continuación:

Tabla de selección de transformadores:

Voltaje de Salida	ST-1206-1.5AQ	ST-2406-2AQ	ST-2406-3AQ	ST-2406-5AQ	ST-2406-7AQ	ST-2406-10AQ
6V C.C.	12VAC/20VA	12VAC/20VA	ST-UV16-W50Q 16VAC/50VA	ST-UV16-W100Q 16VAC/100VA	ST-UVDA-W180Q 24~28VAC/180VA	ST-UVDA-W180Q 24~28VAC/180VA
12V C.C.	ST-UV16-W50Q 16VAC/50VA	ST-UV16-W50Q 16VAC/50VA	ST-UVDA-W100Q 24~28VAC/100VA	ST-UV16-W100Q 16VAC/100VA	ST-UVDA-W180Q 24~28VAC/180VA	ST-UVDA-W180Q 24~28VAC/180VA
24V C.C.	N/A	ST-UV24-W50Q 24VAC/50VA	ST-UVDA-W100Q 24~28VAC/100VA	ST-UVDA-W180Q 24~28VAC/180VA	24~28VAC/210VA	28VAC/350VA

Transformadores de Bastidor Abierto

- ST-UV16-W50Q** 16V C.A./50W
- ST-UV24-W50Q** 24V C.A./50W
- ST-UV16-W100Q** 16V C.A./100W
- ST-UVDA-W100Q** 24/28V C.A./100W
- ST-UVDA-W180Q** 24/28V C.A./180W



Características:

- Bobinas enrolladas escudables para reducir interferencia electromagnética
- Voltaje de entrada seleccionable
- Voltaje de salida seleccionable en algunos modelos

Especificaciones:

Modelo	Voltaje de salida	Amperaje	VA	Voltaje de entrada
ST-UV16-W50Q	16V C.A.	3.1	50VA	120V C.A. or 240V C.A. 50/60Hz
ST-UV24-W50Q	24V C.A.	2.1	50VA	120V C.A. or 240V C.A. 50/60Hz
ST-UV16-W100Q	16V C.A.	6.3	100VA	120V C.A. or 240V C.A. 50/60Hz
ST-UDVA-W100Q	24V C.A.	4.2	100VA	120V C.A. or 240V C.A. 50/60Hz
	28V C.A.	3.6	100VA	120V C.A. or 240V C.A. 50/60Hz
ST-UVDA-W180Q	24V C.A.	7.5	180VA	120V C.A. or 240V C.A. 50/60Hz
	28V C.A.	6.4	180VA	120V C.A. or 240V C.A. 50/60Hz

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2018 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA SLI®

PI_ST-xx06-xxAQ_181004_SP.docx