

TD-IV8W-plus

El nuevo probador coaxial HD se ha desarrollado para la instalación y el mantenimiento in situ de la cámara coaxial HD, con TVI, AHD, CVI. También proporciona muchas funciones útiles, como visualización de video, control PTZ, potencia de salida DC12V, prueba de audio, generador de imágenes, entrada de señal de video VGA, entrada de señal HDMI1.0, búsqueda de datos RS485, prueba de cables, lámpara LED, etc.

Funciones del producto

Prueba de señal de video

Video monitor tester, Pantalla de ángulo de visión amplio de alta resolución de 5.0 pulgadas 800 (RGB) x480, Ángulo de visión más grande, fácil de mostrar la calidad de imagen de la cámara.

Controlador PTZ

El monitor de video integrado en el protocolo de control PTZ de Pelco-D / P, etc., a través de su propia interfaz RS485, el usuario puede controlar el PTZ arriba, abajo, izquierda, derecha, y ajustar el zoom de una máquina, el enfoque y el tamaño de apertura.

Generador de imágenes

El generador de imágenes de puerto de salida de video multiformato envía una variedad de secciones de gráficos de color estándar (por ejemplo, PAL, NTSC)

DC12V 1A potencia de salida

Alimente la cámara con la potencia de salida de DC12V (1A) del probador. Es útil para demostraciones y pruebas cuando la fuente de alimentación no está disponible

Prueba de audio

Probar la entrada de audio de los dispositivos de recogida. Conecte el probador y el dispositivo de recogida con el cable de audio.

Pruebas de cable de red mejoradas

Mediante el puerto UTP CABLE TEST en el medidor, puede probar la conexión del cable de red.

Entrada VGA / HDMI

Admite la entrada de video VGA / HDMI 1.0, una vez que conecte el video VGA / HDMI, cambie el selector para seleccionar el modo HDMI o VGA. La resolución máxima es 1920 x 1440 (IV8W) / 1920X1080 (IV8S)

Prueba de cámara TVI

Pruebas de videovigilancia HD TVI, soporte 1MP 2MP 3MP 4MP 5MP 8MP / 720p 25, 30, 50,60fps / 1080p 25,30fps (IV8S). Cuando se recibe la señal de TVI, el probador mostrará la imagen de la cámara HD TVI.

Prueba de cámara AHD

Pruebas de videovigilancia HD, versión de soporte AHD 2.0, 1MP 2MP 3MP 4MP 5MP 8MP / 720p 25,30fps / 1080p 25,30fps (IV8S). Cuando la entrada de señal AHD, el probador mostrará la imagen de la cámara AHD.

Prueba de cámara CVI

Pruebas de videovigilancia HD CVI, soporte 1MP 2MP 3MP 4MP 8MP / 720p 25, 30, 50,60fps / 1080p 25,30fps (IV8S). Cuando se recibe la señal de TVI, el probador mostrará la imagen de la cámara HD TVI.

Lámpara led

Es útil instalar y mantener el sistema de seguridad durante la noche. LED encendido / apagado presionando el botón, fácil de operar.

La pantalla gráfica de la batería.

El comprobador tiene un control avanzado de potencia y un circuito de protección; el ahorro de energía de baja potencia, de 4 a 5 horas con una sola carga, puede utilizarse normalmente durante 12 horas.

Paquete

Probador coaxial HD

Adaptador DC5V 1A (con cable USB)

Batería estándar internacional 18650 2600ma

Cable BNC

Conector RS485

Cable de conversión de potencia de salida

Cable de audio

Acollador

Saco de herramientas

Manual de instrucciones

